

E-Mail Zugang via KMail

[Jörg Bartsch](#)

Das folgende Beispiel bezieht sich auf die Einrichtung eines T-Online E-Mail Zugangs unter Benutzung des Programms *KMail*. Es gilt in der vorgestellten Form für die SuSE Linux-Versionen 6.4 und 7.0. Für andere Provider benötigt man die Informationen zu den jeweiligen Posteingangs (Pop3-) bzw. Postausgangs (SMTP-) Servern und deren Portadressen.

Einrichtung

Nach dem Start des Programms *KMail* (aus dem Programmenü oder durch die Tastatenkombination +, gefolgt von der Eingabe *kmail*) muß zunächst das Menü Einstellungen geöffnet werden. Sie erreichen dieses über das Menü Datei --> Einstellungen. Im neuen *kmail* unter KDE2, über Einstellungen --> Einrichtung zu erreichen. Auf dem ersten Karteireiter Identität können Sie nun Angaben zu Ihrer Person machen.

Name :

<Ihr Name>

Organisation:

<Ihre Firma o.ä. .>

E-Mail Adresse:

<Ihre persönliche E-Mail Adresse.>

Antwortadresse:

<E-Mail Adresse an die der Empfänger antworten soll (normalerweise kein Eintrag nötig).>

Signaturdatei:

<Persönliche Mitteilungen wie z.B. Adresse, die in jeder E-Mail erscheint die Sie erstellen.>

Netzwerk

Der zweite Karteireiter Netzwerk beinhaltet die nötigen Einstellungen zum Mail Transfer (in diesem Beispiel werden die T-Online E-Mail Zugangsdaten verwendet). In dem ersten Einstellungsfeld *Sende Mail* markieren Sie zunächst den Auswahlpunkt SMTP. In dem darunter liegenden Feld *Server* tragen sie die Adresse des Postausgangsservers ein in diesem Beispiel *mailto.t-online.de*. Die Einstellung *Port* sollte als default auf 25 stehen.

In dem nun folgenden Schritt richten Sie den Posteingangsserver ein. Klicken Sie nun die Schaltfläche *Hinzufügen* im unteren Teil des Karteireiters *Netzwerk*. Es erscheint die Abfrage: *Postfach auswählen* Bestätigen Sie die Auswahl POP3. Sie gelangen nun in das Konfigurationsmenü für Ihren Posteingangsserver.

Name :

<Bezeichnet den Namen den Sie dieser Konfiguration geben möchten. Zum Beispiel: T-Online>

Benutzer :

<Ihre "T-Online Nummer" oder Ihren "E-Mail Alias". Zum Beispiel: "vorname.nachname">

Passwort :

<Hier verwenden Sie nicht Ihr persönliches T-Online Kennwort, sondern alternativ einen (".">

Server :

<Für T-Online: pop.t-online.de>

Port:

<110 (default; sollte in den meisten Fällen zutreffen)>

Weitere Optionen

Passwort in Konfigurationsdatei speichern

<aktivieren, wenn Sie Ihr Passwort nicht manuell beim E-Mail-Abruf eingeben möchten>

Nachrichten vom Server löschen

<erst dann aktivieren, wenn Sie sich sicher sind, daß alles einwandfrei funktioniert>

Alle Nachrichten vom Server holen

<sollte aktiviert sein>

Posteingang regelmäßig überprüfen

<sollte aktiviert sein, wenn Sie Ihr Postfach in regelmäßigen Zeitabständen überprüfen möchten.

Zum Beispiel: Alle 5 Minuten>

Zusätzliche Optionen im neuen KMail (KDE2)

SSL für sicheres Holen von Nachrichten benutzen

<Sichere Verbindung zum Postfach herstellen, funktioniert nicht mit allen Providern. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Internet-Provider ob dieses Feature unterstützt wird>

Vom nach E-Mail sehen ausnehmen

<Postfach wird vom automatischen Mail abholen ausgenommen>

Wenn alle Einstellungen vorgenommen sind, muß man diese nun noch mit **OK** bestätigen. Alle Optionen kann man jederzeit durch den Aufruf des Einstellungsmenü ändern. 